



**GB Cutting table for radiator**  
**310,06,00,00**

**A** = Radiator length measured inclusive coil and exclusive knob for use in combination with Bases 1123, 1131, 128, 2500 or Ant.

**B** = Radiator length measured inclusive coil and exclusive of knob for use in combination with magnet mount MaxiMag 130.

♦ Frequency range 68-225 MHz.

**D Kürzungstabellen für Strahler**  
**310,06,00,00**

**A** = Strahler gemessen mit Spule, ohne Schutzkappe für Antennenfuß 1123, 1131, 128, 2500 oder Ant.

**B** = Strahler gemessen mit Spule, ohne Schutzkappe für Antennenfuß MaxiMag 130.

♦ Frequenzbereich 68-225 MHz.

**S Kaptabellen für radiator**  
**310,06,00,00**

**A** = Radiatorlänge mit Spule, inklusive Schutzknopf. Für användning till fäste 1123, 1131, 128, 2500 eller Ant.

**B** = Radiatorlänge mit Spule, inklusive Schutzknopf. Für användning till MaxiMag 130.

♦ Frekvensområde 68-225 MHz.

Frequency (MHz)	A (mm)	B (mm)	Frequency (MHz)	A (mm)	B (mm)
68	1055	1070	150	455	430
70	1035	1020	155	440	415
75	950	935	160	430	405
80	890	870	165	415	395
85	830	810	170	400	375
90	780	760	175	390	365
95	730	710	180	380	355
100	695	675	185	367	343
105	660	640	190	357	333
110	630	610	195	346	322
115	600	580	200	338	312
120	570	550	205	330	303
125	550	525	210	322	294
130	525	500	215	314	287
135	505	480	220	305	280
140	485	460	225	298	273
145	470	445			

**Smarteq Wireless AB**  
Täby, Sweden  
info@smarteq.se  
info@smarteq-deutschland.de  
www.smar-teq.com